

MULTÍMETRO DE BOLSILLO 210

REF: 198650103



Descripción

El Multímetro de Bolsillo 210 de Limit está capacitado para medir tensión directa y alterna, resistencia, frecuencia y capacidad. Dispone de selección automática de rango y tiene asignadas las siguientes funciones: prueba de diodos, prueba de continuidad del circuito con señalización acústica, memoria de indicación de "retención de datos" y medición relativa.

Características:

- Apagado automático pasados los 15 minutos de inactividad, señalización de batería baja
- Seguridad aislamiento CAT II 600 V, EN 61010-1, EN 61326 -1
- Tipo de pantalla Max 3999
- Incluye batería, cables de prueba, tapa y manual
- Pequeño y compacto, puede guardarse en cualquier bolsillo

Características técnicas

- ✓ **Peso neto:** 62 g.
- ✓ **Resistencia precisión:** $\pm 1\%$ + 2 dígitos
- ✓ **Frecuencia resolución:** 0.01 Hz
- ✓ **Frecuencia:** 10 Hz-100 KHz
- ✓ **Capacitancia precisión:** 4% + 3 dígitos
- ✓ **Capacitancia resolución:** 0.001 nF
- ✓ **Capacitancia:** 4-40-400 nF-4-40-200 μ F
- ✓ **Tensión DC precisión:** $\pm 0.8\%$ + 1 dígito
- ✓ **Resistencia resolución:** 0.1 ?

- ✓ **Dimensiones:** 108 x 58 x 12 mm
- ✓ **Resistencia:** 400 Ω -4-40 K Ω -4-40 M Ω
- ✓ **Tensión AC precisión:** $\pm 1.2\%$ + 3
- ✓ **Tensión AC resolución:** 1 mV
- ✓ **Tensión AC:** 4-40-300 V
- ✓ **Tensión DC resolución:** 0.1 mV
- ✓ **Tensión DC:** 400 mV-4-40-300 V
- ✓ **Frecuencia precisión:** $\pm 0.5\%$ + 3 dígitos